

Schnittstellen Übertragungswege *CityLine* der Grazer Stadwerke AG (GSTW)

X.21:

Elektrische Beschreibung: V.11
Mechanische Beschreibung: 15-polige D-Sub-Buchse (ISO 4903)

Belegung:

Pin	ITU-T DIN	Richtung	Funktion
1, 8, 15	G		Betriebserde
2, 9	T	Eingang	Sendedaten
3, 10	C	Eingang	Steuern
4, 11	R	Ausgang	Empfangsdaten
5, 12	I	Ausgang	Melden
6, 13	S	Ausgang	DÜE-Schrittakt
7, 14	X	Eingang	DEE-Schrittakt

G.703:

Elektrische Beschreibung: entsprechend ISO 8877
Mechanische Beschreibung: RJ-45 Buchse

Belegung:

Pin	8	7	6	5	4	3	2	1
Beschreibung	NC	NC	NC	F2in	F2in	NC	F2out	F2out